

- ①Bluetooth接続をしてメンテナンスモードにする。
- ②DOWNボタンで全閉状態にする。
- ③Upボタンをタップして20~30cmの高さまで上げ、STOPで停止させる。
- ④一旦、Bluetooth接続を切り、再度、接続させる。
- ⑦調整ボタンをタップ
- ⑧Downボタンで再度全閉にする。
- ⑨「Upボタンをタップして・・・」の表示でUpボタンタップし、上昇させる。
ここで、アプリ画面では赤い実線が上昇して行きます。
- ⑩全開になったら、設定同期ボタンをタップして設定する
→ここで全開時の値が基板にセットされます。

次に下降時の設定をする

- ⑪Downボタンをタップしてシャッターを下降させる。
- ⑫シャッターが止まらずに全閉になった場合は、ここで調整終了
※設定同期ボタンのタップは不要です。